

BODET Scorepad



Manuel utilisateur - Lutte



www.bodet-sport.com

BODET SA
1 rue du Général de Gaulle
49340 Trémentines | France
Tél: 02 41 71 72 99
Fax: 02 41 71 72 01



Réf.: 608346 A

S'assurer à la réception que le produit n'a pas été endommagé durant le transport pour réserve au transporteur.

1. Lutte

1) Sur l'écran d'accueil, choisir



2) Choisir une configuration parmi celles proposées :

- LUTTE Internationale** (Durée round : 3:00 Round gagnants : 2 Son MAT : 1)
- LUTTE Hommes** (Durée round : 3:00 Round gagnants : 2 Son MAT : 1)
- LUTTE Femmes** (Durée round : 2:30 Round gagnants : 1 Son MAT : 1)
- LUTTE Juniors** (Durée round : 2:00 Round gagnants : 1 Son MAT : 1)

Les configurations indiquées avec peuvent être modifiées uniquement avec le code d'accès club. Le code d'accès club est par défaut «1234». Il peut être modifié pour chaque sport dans les paramètres accès club.

3) Écran en mode LUTTE Internationale :



Un appui sur chacun des paramètres de jeu ouvre une nouvelle fenêtre permettant de:

- 1 modifier la durée du combat.
- 2 modifier la couleur du combattant et du marquage. Les couleurs standards sont proposées ainsi qu'une palette pour définir les couleurs de chaque équipe.
- 3 modifier le nom du combattant. Après un appui sur JOUEUR 1 ou JOUEUR 2, Appuyer sur **Config. équipe** pour modifier la configuration des équipes (modifier le nom d'affichage des équipes, activation des joueurs, choix des couleurs, charger, créer ou supprimer une équipe):



- 4 ajouter ou supprimer une manche à un combattant.
- 5 ajouter ou supprimer un point à un combattant.
- 6 donner l'avantage à un combattant.
- 7 ajouter un point au combattant.
- 8 ajouter ou supprimer un avertissement à un combattant.
- 9 modifier les paramètres de la configuration (voir page suivante pour la liste des paramètres).
- 10 lancer un message sur le support d'affichage.
- 11 sélection du combattant ayant remporté le combat.
- 12 permet de renseigner manuellement le nom du tournoi et la catégorie.
- 13 passage au round suivant.
- 14 inverser le sens d'affichage des combattants sur la sortie HDMI.
- 15 démarrer un nouveau combat. **Attention : le combat en cours sera perdu.**

2. Paramétrer une configuration

1) Cliquer sur  **Paramètres** pour modifier une configuration.

Ci-dessous, la liste de tous les paramètres modifiables :

Rubriques	Paramètres	Valeurs par défaut	Description
Combat			
	Round gagnants	2	de 1 à 3 round par pas de 1
	Durée round	3:00	de 0 à 9 minutes par pas de 1 de 1 à 59 secondes par pas de 1
	Mode round	Down	UP ou DOWN
	Klaxon fin de round	3s	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 5 secondes par pas de 1
	Son MAT	1	1 à 12 sons différents. Bouton Test afin d'écouter le son.
Prolongation			
	Prolongation	ON	ON/OFF
	Durée prolongation	0:30	de 0 à 9 minutes par pas de 1 de 0 à 59 secondes par pas de 1
	Mode prolongation	UP	UP ou DOWN
Pénalités			
	Nombre de pénalité	3	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 6 pénalités par pas de 1.
	Nom de la pénalité	CAUTION	Possibilité de renommer la pénalité
	Différence de points	8	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF. de 1 à 20 points par pas de 1.
	Point avantage	ON	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF
Divers			
	Maintien affichage	5s	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 90 secondes par pas de 1
HDMI			
	Affichage HDMI	...	Choix de l'affichage HDMI
	Logos partenaires	OFF	Possibilité de sélectionner l'affichage de logos de partenaires
	Fond d'écran	-	Possibilité de sélectionner une couleur unie ou une image de fond d'écran par défaut pour l'affichage du fond d'écran HDMI
	Logo équipes	ON	Activation du klaxon avec bouton ON/OFF